Получение списка оборудования с доступным расписанием с группировкой по ЛПУ

Используется для получения расписания при записи по направлению через метод Создание записи на прием вместе с направлением. Для пациентов с подозрением на COVID-19

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/resources/equipment/schedule

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
equipmenttype	query	Код типа оборудования	-	-	Игнорируется если не указан тип оборудование (restype=equipment)
dateFrom	query	Начало периода расписания	Сегодня	-	
dateTo	query	Конец периода расписания	Значение dateFrom + настроенное количество дней расписания	-	
flac	query	Права доступа	3	-	*Вставить ссылку на логику флагов*
lpuParentGuid	query	Гуид ЮЛ	-	-	
equipmentGuid	query	Гуид оборудования	-	-	

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: ЛПУ со списком оборудования - LpuEquipmentDto

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Guid	string(Guid)	Гуид	
Name	string	Имя ЛПУ	
Address	string	Адрес	
Phone	string	Телефон	
Mcod	string	Мкод	
Parent		**Юр. лицо(Головное подразделение)**	
Parent.Guid	string(Guid)	Гуид ЮЛ	
ParentName	string	Имя ЮЛ	
EquipmentList	Массив Оборудование с расписанием - EquipmentScheduleDto	Список оборудования	

Оборудование с расписанием - EquipmentScheduleDto

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
LastModified	string(DateTime)	Время последнего обновления данных	

Guid	string(Guid)	Гуид ресурса	
DisplayName	string	Имя ресурса	
Description	string	Описание	
EquipmentGuid	string	Гуид оборудования	
EquipmentName	string	Наименование	
EquipmentCode	string	Код	
EquipmentIsMobile	bool	Признак передвижного оборудование	
EquipmentIsDigital	bool	Признак цифрового оборудования	
EquipmentType	string	Код типа оборудования	
EquipmentTypeName	string	Название типа оборудования	
Room	string	Номер кабинета	
Slots	Массив Ячейка расписания - SlotDto	Доступное расписание	

Ячейка расписания - SlotDto

Название	**Тип данных**	**Описание**	**Комментарий**
Guid	string(Guid)	Гуид	
BeginTime	string	Время начала	
EndTime	string	Время окончания	
Available	string	Доступность	
BusyType	**string**	**Тип приема**	
BusyType.Name	string	Название	
BusyType.Type	int	Тип занятости	
BusyType.Code	string	Код	

Пример модели в формате JSON


```
{
  "guid": "7e7e2f1c-655c-459d-a3fd-d87485f0afb8",
  "name": " ",
  "address": " .,  -., . , . , .1",
  "phone": "+7(999) 999-99-99",
  "mcod": "11111111",
  "parent": {
    "guid": "a7f391d4-d5d8-44d5-a770-f7b527bb1233",
    "name": "  "
  },
  "equipmentList": [
    {
      "lastModified": "2020-05-18T17:10:00+03:00",
      "guid": "28c59656-9b5a-4fa4-a1a6-22d3188c5d12",
      "displayName": " 6545",
      "description": "",
      "equipmentGuid": "748a5447-731b-4e6c-8ca6-ae04ac361c8a",
      "equipmentName": "6545",
      "equipmentCode": "5555",
      "equipmentIsMobile": true,
      "equipmentIsDigital": true,
      "equipmentType": "1",
      "equipmentTypeName": " ",
      "room": null,
      "slots": [
        {
          "guid": "97f0cf4b-bd73-4bfd-bae1-26cbac207db0",
          "beginTime": "2020-05-18T17:15:00+03:00",
          "endTime": "2020-05-18T17:30:00+03:00",
          "available": true,
          "busyType": {
            "name": "",
            "type": 1,
            "code": "215"
          }
        },
        {
          "guid": "86cbf1f3-4c75-42bb-bf72-5639e6eb1046",
          "beginTime": "2020-05-18T17:30:00+03:00",
          "endTime": "2020-05-18T17:45:00+03:00",
          "available": true,
          "busyType": {
            "name": "",
            "type": 1,
            "code": "215"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера;